

**OPIS**

Domofon słuchawkowy 2-przewodowy do instalacji na ścianie lub na biurku.

Wyposażony w 3 klawisze dotykowe do sterowania funkcjami: otwarcie zamka, sterowanie oświetleniem schodów i aktywacja panelu / przełączanie.

Dodatkowe 4 klawisze programowalne służą do obsługi różnych funkcji: np. interkomu, sterowania dodatkowym zamkiem i innych funkcji ogólnych.

Głośność dzwonka ustawiana przełącznikiem.

Aparat może być zainstalowany na ścianie z wykorzystaniem dostarczanego uchwytu lub na biurku z użyciem podstawki zamawianej oddzielnie.

Urządzenie musi być skonfigurowane fizycznie za pomocą zworek – konfiguratorów.

**URZĄDZENIA POWIĄZANE**


344692 - Podstawa na biurkowa

**DANE TECHNICZNE**

Zasilanie z BUS SCS:	18 - 27 V DC
Pobór w trybie czuwania :	8,5 mA
Pobór maks. podczas pracy:	50 mA
Maks. przekrój przewodu	2 x 1 mm <sup>2</sup>
Temperatura pracy :	5 - 40 °C

**PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ**

WYWOŁANIE PORTIERA - przy systemach z centralą portierską  
KOMUNIKACJA AUDIO Z GŁÓWNYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM  
KOMUNIKACJA AUDIO Z DODATKOWYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM  
OTWARCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH NA TEREN OSIEDLA  
OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWEJ  
OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO WYDZIELONEGO KORYTARZA  
STEROWANIE JEDNĄ BRAMĄ WJAZDOWĄ  
TRZYSTOPNIOWA REGULACJA NATĘŻENIA SYGNAŁU DZWONKA  
FUNKCJA DZWONKA DRZWIOWEGO  
FUNKCJA PRACOWNIA / GABINET ZAWODOWY  
FUNKCJA „BEZPIECZNY ZAMEK”  
FUNKCJA PAGER  
WYBÓR SYGNAŁU WYWOŁANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH  
16 DZWONKÓW - z możliwością przypisania różnych tonów do przycisku dzwonka, paneli komunikacyjnych

**Widok****WYMIARY**

A	B	C	D
102 mm	169 mm	155 mm	29 mm