

OPIS

Wideodomofon głośnomówiący 2-przewodowy z kolorowym ekranem 5" LCD.

Wyposażony w 2 przyciski mechaniczne do sterowania głównymi funkcjami – odbiór i zakończenie rozmowy – oraz 3 klawisze dotykowe do sterowania funkcjami: otwarcie zamka, aktywacja panelu / przełączanie oraz dodatkowej funkcji „ulubione” konfigurowanej wg preferencji, np. sterowanie oświetleniem schodów, dodatkowym zamkiem, inne funkcje ogólne.

Urządzenie posiada z boku joystick do regulacji obrazu (nasycenie, jasność, kontrast), dźwięku oraz sygnału wywołania.

Na froncie znajduje się dioda sygnalizacyjna wyłączenia sygnału wywołania.

Aparat może być zainstalowany na ścianie z wykorzystaniem dostarczanego uchwytu lub na biurku z użyciem podstawki zamawianej oddzielnie.

Widok



URZĄDZENIA POWIĄZANE

344692 - Podstawka na biurkowa

DANE TECHNICZNE

Zasilanie z BUS SCS:	18 - 27 V DC
Pobór w trybie czuwania :	10 mA
Pobór maks. podczas pracy:	250 mA
Maks. przekrój przewodu	2 x 1 mm ²
Temperatura pracy :	5 - 40 °C

PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ

WYWOŁANIE PORTIERA - przy systemach z centralą portierską
KOMUNIKACJA AUDIO/WIDEO Z GŁÓWNYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM
KOMUNIKACJA AUDIO/WIDEO Z DODATKOWYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM
OTWARCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH NA TEREN OSIEDLA
OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWEJ
OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO WYDZIELONEGO KORYTARZA
STEROWANIE JEDNĄ BRAMĄ WJAZDOWĄ
PŁYNNĄ REGULACJĄ NATĘŻENIA SYGNAŁU DZWONKA
FUNKCJA DZWONKA DRZWIOWEGO
FUNKCJA „BEZPIECZNY ZAMEK”
FUNKCJA DZWONKA DRZWIOWEGO
WYBÓR SYGNAŁU WYWOŁANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH
16 DZWONKÓW - z możliwością przypisania różnych tonów do przycisku dzwonka, paneli komunikacyjnych

WYMIARY

