

## OPIS

Wideodomofon słuchawkowy 2-przewodowy z kolorowym ekranem 4,3" (16:9).

Wyposażony 3 klawisze dotykowe do sterowania funkcjami: otwarcie zamka, aktywacja panelu / przełączanie oraz dodatkowej funkcji „ulubione” konfigurowanej wg preferencji, np. sterowanie oświetleniem schodów, dodatkowym zamkiem, inne funkcje ogólne.

Urządzenie posiada z boku regulację obrazu (nasycenie, jasność) oraz głośności sygnału wywołania. Możliwość wyboru 16 dźwięków dla sygnału wywołania.

Na froncie znajduje się dioda sygnalizacyjna wyłączenia sygnału wywołania i komunikacji z panelem zewnętrznym

Aparat instalowany na ścianie z wykorzystaniem dostarczanego uchwytu.

## Widok



## DANE TECHNICZNE

Zasilanie z BUS SCS:	18 - 27 V DC
Pobór w trybie czuwania :	10 mA
Pobór maks. podczas pracy:	200 mA
Maks. przekrój przewodu	2 x 1 mm <sup>2</sup>
Temperatura pracy :	5 - 40 °C

## PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ

WYWOŁANIE PORTIERA - przy systemach z centralą portierską

KOMUNIKACJA AUDIO/WIDEO Z GŁÓWNYM PANELEM

ZEWNĘTRZNYM

KOMUNIKACJA AUDIO/WIDEO Z DODATKOWYM PANELEM

ZEWNĘTRZNYM

OTWARCIE BRAMEK WEJŚCIOWYCH NA TEREN OSIEDLA

OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWEJ

OTWARCIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO WYDZIELONEGO KORYTARZA

STEROWANIE JEDNĄ BRAMĄ WJAZDOWĄ


PŁYNNA REGULACJA NATĘŻENIA SYGNAŁU DZWONKA

FUNKCJA DZWONKA DRZWIOWEGO

WYBÓR SYGNAŁU WYWOŁANIA Z ZAPROGRAMOWANYCH

16 DZWONKÓW - z możliwością przypisania różnych tonów do przycisku dzwonka , paneli komunikacyjnych

## WYMIARY



A	B	C
200 mm	200 mm	21 mm